

הורד מודריך למשתמש רב לשוני (PDF) (PDF)
אנא סרוק את קוד ה-QR להלן עבור המודריך למשתמש במספר שפות.



השפות הנחמכות כוללות: אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, טורקית, ערבית, רוסית, אוקראינית, סינית פשוטה וסינית מסורתית.



KOSPET TANK M3 ULTRA

מודריך למשתמש

הכילה

שעון חכם (כולל רצועה), בסיס טעינה מגנטי, סט אריזת זכוכית מחוסמת

אודות השעון



טעינת השעון

• אנא טען את השעון במלואו לפני השימוש.
• יש לחבר את יציאת ה-USB של שעון השעון למתאם מחוץ או ליציאת USB של מחשב.
• כאשר מיידיים את השעון על בסיס הטעינה המגנטית, יש צורך לשמור את השעון בכיוון ובמיקום מתאימים. ודא שמעמי המסתתב בגב השעון מחוברים באופן הדוק לבסיס הטעינה.
• אנא להשתמש בבסיס הטעינה המגנטית המקורי של KOSPET למטענת השעון. והקפידו לשמור על בסיס הטעינה יבש ונקי.
• אנא להשתמש במתאם המתח עם זרם מל 500mA או יותר, אשר מאשר לעמוד בחקני בטיחות.


צימוד וחיובר

הורד את אפליקציית KOSPET FIT לפני השימוש בשעון החכם לעוד תוננו ספורט ובריאות, הגדרות אישיות ומעבר לכן, מה שעוזר לך לצעוד לקראת אורח חיים בריא ופעיל יותר.




קוד QR של האפליקציה

KOSPET FIT




שיטה שנייה: הורד את "KOSPET FIT" ב-App Store או ב-Google Play כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.

רישום לאפליקציה



1. פתח את האפליקציה, אפשר לה לעט את הרישום באפליקציה ל-Bluetooth, מיקום, והענקת הרשאות נחוצות אחרות בשעון שלך.

צימוד השעון



1. עקוב אחר ההנחיות באפליקציה כדי למצוא ולהתחבר את המכשיר (שעון חכם).

2. אפשר לשעון להתחבר לאפליקציה בשעון הרכב שלך.

הערה: אנא לא לבצע צימוד לשעון ישירות דרך ה-Bluetooth של הטלפון הנייד שלך בהגדרות.

הגדרת שיחות Bluetooth

עבור מכשירי אייפון ואנדרואיד כאחד:

לאחר שהאפליקציה מחוברת לשעון, הקש על התאמה באפליקציה כדי לאפשר שיחות Bluetooth.



עדכון OTA

היכנס לרף עדכון קושה באפליקציה עבור גרסת הקושה העדכנית ביותר.



מחוות שימוש



מרכז התראות החלק מעלה מלוח השעון כדי להיכנס למרכז הודעות שניתן להתאים אישית על ידי החלקה למטה.

תפריט קיצורי דרך החלק מטה מלוח השעון כדי להיכנס לתפריט קיצורי דרך שניתן להתאים אישית על ידי החלקה למטה.

רשימת אפליקציות החלק שמאלה על לוח השעון כדי להיכנס לרשימת האפליקציות.

הודעות שלא נקראו החלק ימין על פני השעון כדי להקציט הודעות שלא נקראו.

שימוש בכפתורים פיזיים

כפתור SEL

- לחיצה קצרה על לוח השעון כדי להיכנס לרשימת האפליקציות.
- לחיצה קצרה במהלך אימון כדי להשהות, לחדש או לסיים את האימון.
- לחיצה קצרה על דף אישור (למשל עם אישור וביטול) כדי לאשר.
- לחיצה קצרה על שעון העצר או הטיימר כדי להשהות או לחדש את שעון העצר או הטיימר.
- לחיצה קצרה על מרכז הבקרה כדי להיכנס להגדרות.
- לחץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות כדי לכבות, להפעיל מחדש או להפעיל מחדש חירום SOS.
- לחיצה ארוכה למשך 12 שניות כדי לאץ הפעלה מחדש.



כפתור Back

- לחיצה קצרה על לוח השעון כדי לפתוח את רשימת האמיתנים, לחץ שוב לחיצה קצרה כדי לחזור ללוח השעון, שניתן להתאים אישית.
- לחיצה קצרה על דפים אחרים כדי לחזור לעמוד הקודם.
- לחיצה קצרה על דף אישור (למשל עם אישור וביטול) כדי לבטל.
- לחיצה קצרה על שעון העצר לסיום שעון העצר ולחזור לרשימת שעון העצר.
- לחיצה קצרה על טיימר כדי לאפס את הטיימר.
- לחיצה ארוכה למשך 3 שניות במהלך אימון כדי לסיים את האימון ולשמוע את פרס האימון.
- לחץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות על לוח השעון כדי להפעיל את העוזר הקולי.



כפתור Up

- לחיצה קצרה על לוח השעון כדי לפתוח את מרכז הבקרה.
- לחיצה קצרה על דפי רשימה אחרים כדי לגלול למעלה.
- לחיצה קצרה על דפים ארוכים כדי לגלול למעלה.
- לחיצה קצרה על דף הגדרות הקול כדי להגביר את עוצמת הקול.
- לחיצה קצרה על דף התאמת הבהירות כדי להגביר את בהירות המסך.



כפתור Down

- לחיצה קצרה על לוח השעון כדי לפתוח את מרכז ההתראות.
- לחיצה קצרה על דפי רשימה אחרים כדי לגלול מטה.
- לחיצה קצרה על דפים ארוכים כדי לגלול מטה.
- לחיצה קצרה על דף הגדרות הקול כדי להנמיך את עוצמת הקול.
- לחיצה קצרה על דף התאמת הבהירות כדי להקטין את בהירות המסך.



מפרט טכני

תדירות	2402-2480MHz
Power (EIRP)	Bluetooth: 7.58dBm; Bluetooth LE: 2.80dBm

אזהרות בטיחות

• מאחר שסביבות של מספרטורר גבוהה עלולות לגרום לפיצוץ סוללה ותאונות בטיחות אחרות, אל תחשוף את השעון לתנאים כגון תחת קרני השמש הישירות, או סביב חומרי חימום, חומרי מיקרוגל ותקנים אחרים המייצרים מספרטורר גבוהות במיוחד.

• השעון כולל סוללת ליתיום-פולימר בלתי ניתנת להסרה. נאסור על מי שאינם בעלי מקצוע לפרק אותו כדי למנוע תאונות.

• השעון עובד מספר בדיקות עמידות למים לפני ההשקה. חלקי הפנימיים, לעומת זאת, עשויים לחוות בלאי עקב הרגלי שימוש שונים. הם משתפיע על יעילות האיטום שלו. אנא עזרו את השעון והשתמשו בהדירות במהלך שחייה. צלילה וכי אף היטעו מלבוש אותו בשאונה או למקלות חמה.

• השעון לא תוכנן או נועד לנשור או לאבן מחלול או מפצים אחרים. קצב הלחץ, לחץ הדם ונתוני בדיאות אחרים שנאספו הם לעין בלבד.

שינוי פני השעון

- לחץ לחיצה ארוכה על לוח השעון ולאחר מכן החלק שמאלה או ימינה כדי להחליף את לוח השעון הנוכחי.
- עבור אל האפליקציה כדי להוריד לוחות שעונים נוספים, כולל אלו לתצוגה מיוחדת.



זהירות פעילות ספורטיבית

לאחר הפעלתו, השעון יזכיר לך אם להיכנס למצב הספורט המתאים כאשר תחילת באחד ממכשירי הספורט - הליכה, ריצה, רכיבה על אופניים, מאמן אליפטי או חתירה.



כללי זהירות FCC

כל שינוי או חיתוך של אושרו במפורש על ידי הגוף האחראי לתאמות עלולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד. FCC זהות לחלק 15 של כללי FCC ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה אינו עשוי לגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה, לרבות הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.

הערות חשובות

- הערה: ציוד זה נבדק ותמצא תואם למגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לחלק 15 של חוקי ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתאם למגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית חדר רדיו, ואם אין מוחלט ולא נעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תחרוש הפרעה בהתאם חסימות אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה. שניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקה של הציוד, מומלץ לשתמש למתן חלקן את ההפיקה באתר או יותר מהמתצעים הבאים:
 - כיוון מחדש או העבר את מיקום האנטנה המקבילה.
 - תגור את ההפרדה בין הציוד למקלט.
 - חבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאילו מחובר המקלט.
 - התייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.
 - הצרת חשיפה לקרינה של FCC.
 - ציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינה של FCC שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת.
- מדריך למשתמש זה פורסם על ידי KOSPET השומרת לעצמה את הזכות לפרשנות סופית. אנא עשויים לבצע התאמות במדריך זה בכל עת במידת הצורך. חיסור: חטאה במגורים שלעיל ניתנים לעין בלבד.